מרכזיית תאורה



הערות לביצוע:

1. בכל בסיס מבטון יש לרתך לברזלי הזיון בבטון פס ברזל מגולוון 40x4.
טמון בבטון בעומק 1 מ' כפיתוח.מסגרע עד לפתח הציוד בעמוד (ראה פרט)
2. בכל בסיס מבטון יש להכין כפיפת 2 שרוולים עבור טבורה 80 לכניסה ויציאה בכל הזנה + 2 צנורות 25 למוליך האדמה + צנור 50 לכבל בטרה + צנור 50 עתודי
3. בבסיס בטון שיש התעצות לעמוד נוסף יש להכין 3 שרוולים 80 בכל.
4. במדרכות מרוצפות יש לשים את בסיסי הבטון 150 סמ מתחת לפני ריצוף סופיים.
5. בסיס המותקן בשדמה מיכלי יש להתקינו עיא כלונס
6. פתח הציוד יותקן עם כוון פתיחה למדרכה ולא לכביש ויכון לא לכוון יריידת הגשם.
7. עמוד תאורה המותקן במדרכה יותקן במרחק מינימלי של 75 סמ מאבן שפה.
8. עמוד המותקן בדרך ללא מדרכה יותקן צמוד לשולי הדרך.

פרט גומחה ובסיס ללוח חשמל ופילר מונה ח"ח





פרט בסיס לעמוד תאורה
התקנה במדרכה



גובה עמוד מ'	ברגי יסוד אורך מינ'	מידות לריקה סמ a×b×h	מידות פלטה בסיס מינ' c×d×e
4	3/4" - 400	60×60×80	10×400×400
5	3/4" - 400	60×60×80	10×400×400
6	1" - 500	80×80×120	10×500×500
8	1 1/4"-800	80×80×120	10×500×500
10	1 1/2"-1000	100×100×150	14×700×700

פרט בסיס לעמוד תאורה
התקנה בגינה



גובה עמוד מ'	ברגי יסוד אורך מינ'	מידות לריקה סמ a×b×h	מידות פלטה בסיס מינ' c×d×e
4	3/4" - 400	60×60×80	10×400×400
5	3/4" - 400	60×60×80	10×400×400
6	1" - 500	80×80×120	10×500×500
8	1 1/4"-800	80×80×120	10×500×500
10	1 1/2"-1000	100×100×150	14×700×700

מגש אביזרים
בעמוד תאורה







תפוצה

מס'	תאריך	הנושא עדכון
1	26.12.21	

מס'	תאריך	שינויים

האדריכל:
גילאל מנסור

חבנין: גביש גישה לבית הנוער עין ורד

נודל הנליון	מס. גליון 1260/101
	מהדורה ת. עדכון
קנ"מ	1:50
תאריך	26.12.21
סימוך מיוצב	1260-101
לעיון ☒	למכרז ☐ לביצוע ☐
שרטט: חנה	מכון:

התכנית:
פרטים

ברבש - אורלן
מהנדסי חשמל
רח' בנרת 8 בני ברק, מיקוד: 51262
טל': 03-5705608, פקס: 03-5705618
baor@zahav.net.il